



KRAFT

130 kN

LEISTUNG MIT 5,0 AH AKKU

ca. 150 Zyklen

FEATURES

- Effiziente Breitverpressung (C-Pressseinsätze).
- Maximale Präzision und Geschwindigkeit beim Verpressen.
- Sehr großer Pressbereich durch 40 mm Hub.
- Offener Presskopf für komfortables Einlegen und Entnehmen von Kabelschuhen.
- Einhandbedienung und automatischer Rücklauf.

ANWENDUNG

Verpressen von Rohr-, Press-, RF- und Quetsch-Kabelschuhen und Verbindern (DIN / Nicht-DIN) sowie Hülsen.

SPEZIFIKATIONEN

Material / Nennquerschnitt und Durchmesser**	Aluminium		
	Pressen (C-Schale)	16-240 mm ²	(DIN)
	Pressen (C-Schale)	10-400 mm ²	(Nicht-DIN)
	Pressen (Al/St-Seile)	32-160 mm ²	
Kupfer			
	Pressen (C-Schale)	10-300 mm ²	(DIN)
	Pressen (C-Schale)	10-400 mm	(Nicht-DIN)
	Pressen (I-Dorn)	16-300 mm ²	geeignet für RKS, RKS-F u. PKS-Typen
	Abzweigklemmen H-Form	8-150 mm ²	
Kraft	130 kN		
Presszeit	3-6 s (abhängig vom Pressquerschnitt)		
Hub	40 mm		
Akku-Spannung	18 V (Makita-kompatibel)		
Gewicht	6,8 kg		
Abmessungen* L x B x H	432 x 80 x 340 mm		
Kopf	offen, 180° drehbar		
Werkzeugform	Pistole		

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Presseinsätze, Akku und Ladegerät.

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | vitolon.com

BRANCHEN

Energieversorger, Windenergie, Elektrotechnik, Anlagenbau, Netzbetreiber

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung		Artikel-Nr.
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell-Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangsspannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 18 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094
Presseinsatz-Set	Hexagon 120 kN	13 C-Schalen Einsätze, 6-400 mm ² , DIN/nicht-DIN		79500602

**** Hinweis:** Wahl des Presseinsatzes erfolgt nach Angaben des Lieferanten für Kabelschuhe, Leiterquerschnitt und Kabeltyp.

Legende:

RKS (Rohrkabelschuhe und Verbinder) | RKS-F (Rohrkabelschuhe feindrähtige Leiter)

PKS (Presskabelschuhe und Verbinder) | QKS (Quetschkabelschuhe und Verbinder)

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://www.selected-tools.de)