



KRAFT

60 kN

LEISTUNG MIT 5,0 AH AKKU

ca. 150 Zyklen

FEATURES

- 5-in-1 Anwendungen.
- Universalwerkzeug mit offenem Press- und Schneidköpfen.
- Auch kompatibel mit Bolzenschneider-Aufsatz.
- Vielseitig und platzsparend.

ANWENDUNG

Sechskant-Verpressen (DIN / Nicht-DIN), Schneiden, Stanzen und Bolzen schneiden.

SPEZIFIKATIONEN

Kabelmaterial / Nennquerschnitt und Durchmesser**	Aluminium		
	Pressen (CS-Schale)	16-300 mm ²	DIN / Nicht-DIN
	Schneiden (Klasse 1, 2)	max. Ø 32 mm	bis zu 1x240 mm ² rm (0,6/1 kV)
	Schneiden Al/St (ACSR)	max. Ø 20,3 mm	bis zu 300 mm ²
	Kupfer		
	Pressen (CS-Schale)	16-240 mm ²	DIN / Nicht-DIN
	Schneiden (Klasse 1, 2)	max. Ø 32 mm	bis zu 1x240 mm ² rm (0,6/1 kV)
Lochstanzen	Ø 8,5 mm / 10,5 mm / 12,5 mm		
	Material: ST37 3,2 mm / V2A 1,6 mm		
Bolzen schneiden	Unlegierter Baustahl (SS400) max. Ø 9,25 mm		
Kraft	60 kN		
Akku-Spannung	18 V (Makita-kompatibel)		
Gewicht	1,9 kg		
Abmessungen* L x B x H	500 x 80 x 120 mm		
Kopf	180° drehbar		
Werkzeugform	Stab		

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Presseinsätze, Akku und Ladegerät

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | vitolon.com

BRANCHEN

Elektrotechnik/eMobility-Services, Solartechnik, Windenergie, Netzbetreiber, Energieversorger, Handwerksbetriebe, Störungsdienste.

WECHSELAUFSÄTZE: V5-AM-S

Presskopf-Aufsatz (CS-Schale)

Artikel:	505820
Artikel-Nr.:	78003110
Gewicht:	1,5 kg

Lochstanzkopf-Aufsatz

Artikel:	505825
Artikel-Nr.:	78003150
Gewicht:	2,4 kg

Bolzenschneider

Artikel:	505821
Artikel-Nr.:	78003140
Gewicht:	1,5 kg

Schneidkopf-Aufsatz Cu/Al

Artikel:	505819/22
Artikel-Nr.:	78003120
Gewicht:	1,0 kg

Schneidkopf-Aufsatz Al/St

Artikel:	505819/23
Artikel-Nr.:	78003130
Gewicht:	1,0 kg

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung		Artikel-Nr.
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell-Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangsspannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 18 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094
Presseinsatz-Set	Hexagon 60 kN	12 schmale C-Schalen Einsätze, 6-300 mm², DIN/nicht-DIN		79500601

**** Hinweis:** Wahl des Presseinsatzes erfolgt nach Angaben des Lieferanten für Kabelschuhe, Leiterquerschnitt und Kabeltyp.