

Akku-mechanisches Schneidwerkzeug

RS-C5

Technische Daten

Öffnungsweite	50 mm
Akku-Spannung	18 V
Gewicht*	2,1 kg
Abmessungen* L x B x H	117 x 197 x 330 mm

* ohne Akku

Die MasterBase-Technologie bietet folgende Akku-Optionen, wählen Sie hier Ihr Werkzeug:

Artikel-Nr.	Artikel	Passend für Akkus von
72025000	RS-C5 Ma	Makita 18 V
72125000	RS-C5-Set Ma**	Makita 18 V
72068100	RS-C5 Bo	Bosch 18 V
72168100	RS-C5-Set Bo**	Bosch 18 V
72065000	RS-C5 Hi	Hilti 22 V (B22)
72070400	RS-C5 HiN	Hilti 22 V (Nuron)*
72069000	RS-C5 Mi	Milwaukee 18 V

* Zeitbedarf für Kopplung des Akkus mit dem Werkzeug: 2 s



Passend für Marken-Akkus



Der Kabelschneider trennt präzise und schnell Cu- und Al-Leitungen bis \varnothing 50 mm, wie NAYY 4 x 185 mm² und Cu-Einzeladern bis 630 mm². In der Energieversorgung und Kabelverarbeitung überzeugt dieses leichte, ergonomische Werkzeug durch seine sichelförmige Schneidgeometrie.

Top Features Comfort Serie "RS-C5"

- » Ausgestattet mit der MasterBase-Technologie für die flexible Wahl der Akku-Aufnahme von Makita, Bosch oder Hilti
- » Wählbare Rücklaufautomatik für effizientes Arbeiten
- » Komfort durch frei bestimmbare Öffnungsweiteinstellung
- » Sauberes Schnittbild
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung
- » Das Comfort Serie Werkzeug hat nicht die passende Akku-Aufnahme? Mit **Retrofit** wird es passend gemacht.



Schneidbereiche

Anwendung	Schneid- \varnothing	
Cu Seil	\varnothing 50 mm	
Al Seil	\varnothing 50 mm	
Cu Energiekabel	\varnothing 50 mm	
Al Energiekabel	\varnothing 50 mm	

Eine Probe-Verarbeitung ist empfehlenswert.

**Lieferumfang Sets:

72125000: RS-C5 Ma, Makita Akku 18 V/5 Ah BL1850B (Art.-Nr. 79300115), Makita Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. 79300120), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)

72168100: RS-C5 Bo, Bosch Akku PRO GBA 18V 5.0Ah (Art.-Nr. 79300122), Bosch Ladegerät PRO GAL 1880CV (Art.-Nr. 79300123), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)