

Akku-mechanisches Schneidwerkzeug

RS-C5-F

Technische Daten

Öffnungsweite	50 mm
Akku-Spannung	18 V
Gewicht*	2,1 kg
Abmessungen* L x B x H	117 x 197 x 330 mm

* ohne Akku

Die MasterBase-Technologie bietet folgende Akku-Optionen, wählen Sie hier Ihr Werkzeug:

Artikel-Nr.	Artikel	Passend für Akkus von
72025100	RS-C5-F Ma	Makita 18 V
72125100	RS-C5-F-Set Ma**	Makita 18 V
72068200	RS-C5-F Bo	Bosch 18 V
72168200	RS-C5-F-Set Bo**	Bosch 18 V
72065100	RS-C5-F Hi	Hilti 22 V (B22)
72070500	RS-C5 HiN	Hilti 22 V (Nuron)*
72069100	RS-C5-F Mi	Milwaukee 18 V

* Zeitbedarf für Kopplung des Akkus mit dem Werkzeug: 2 s



Der Kabelschneider mit Feinschliff trennt präzise und schnell fein- und feinstdrähtige Litzenleiter (Klasse 5 und 6) bis \varnothing 50 mm. Speziell in der Energieversorgung und Telekommunikation überzeugt dieses leichte, ergonomische Werkzeug mit seiner sichelförmigen Schneidgeometrie.

Top Features Comfort Serie "RS-C5-F"

- » Ausgestattet mit der MasterBase-Technologie für die flexible Wahl der Akku-Aufnahme von Makita, Bosch oder Hilti
- » Wählbare Rücklaufautomatik für effizientes Arbeiten
- » Komfort durch frei bestimmbare Öffnungsweiteinstellung
- » Sauberes Schnittbild reduziert zeitaufwändige Nacharbeiten
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung
- » Das Comfort Serie Werkzeug hat nicht die passende Akku-Aufnahme? Mit **Retrofit** wird es passend gemacht.



Schneidbereiche

Anwendung	Schneid- \varnothing	
Cu Leiter fein-/feinstdrähtig	\varnothing 50 mm Klasse 5 und 6	
Al Leiter fein-/feinstdrähtig	\varnothing 50 mm Klasse 5 und 6	

Eine Probe-Verarbeitung ist empfehlenswert.

**Lieferumfang Sets:

72125100: RS-C5-F Ma, Makita Akku 18 V/5 Ah BL1850B (Art.-Nr. 79300115), Makita Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. 79300120), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)

72168200: RS-C5-F Bo, Bosch Akku PRO GBA 18V 5.0Ah (Art.-Nr. 79300122), Bosch Ladegerät PRO GAL 1880CV (Art.-Nr. 79300123), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)