



KRAFT

60 kN

LEISTUNG MIT 5,0 AH AKKU

ca. 100 Zyklen

FEATURES

- Kompaktes, effizientes Schneidwerkzeug für Energiekabel Al/Cu, als auch Klasse 5-Kabel
- Saubere Schnitte mit wenig Nachbearbeitung
- Ergonomisches Werkzeug geeignet für die Installation von Verteiler-Stromkreisen

ANWENDUNG

Schneiden von Energiekabeln, auch Klasse 5-Kabel.

SPEZIFIKATIONEN

Kabelmaterial / Nennquerschnitt und Durchmesser

Aluminium

Schneiden (Klasse 1, 2)	max. Ø 50 mm	bis zu 4x150 mm ² se (0,6/1 kV)
	Ø 47 mm	3x150/150 mm ² sm (0,6/1 kV)
	Ø 37 mm	1x185/25 mm ² rm (0,6/1 kV)
	Ø 46 mm	1x630/35 mm ² rm (6/10 kV)

Kupfer

Schneiden (Klasse 1, 2)	max. Ø 43 mm	4x150 mm ² rm (0,6/1 kV)
	Ø 46 mm	3x240 mm ² rm (6/10 kV)
	Ø 40 mm	1x300/25 mm ² rm (6/10 kV)
Schneiden (Klasse 5**)	Ø 34 mm	1x300 mm ² frm (0,75 kV)
	Ø 32 mm	1x240 mm ² frm (0,6 kV), isoliert (gelb)

Kraft	60 kN
Öffnungsweite	55 mm
Akku-Spannung	18 V (Makita-kompatibel)
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg
Abmessungen L x B x H (mit Akku)	560 x 80 x 116 mm
Kopf	offen, 180° drehbar
Werkzeugform	Stab

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

** Schneiden von H07V-K Kabel nur eingeschränkt bzw. nicht vorgesehen

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | vitolon.com

BRANCHEN

Energieversorger, Netzbetreiber, Erdungstechnik, Serviceunternehmen

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung		Artikel-Nr.
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell- Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 18 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094