



KRAFT

24 kN

LEISTUNG MIT 5,0 AH AKKU

ca. 100 Zyklen

FEATURES

- Kompakte Bauform – klein und handlich.
- Zuverlässiges Schneiden von ACSR/Freileitungen.
- Auch geeignet zum Schneiden von stahlseilverstärkten Fördergurten.

ANWENDUNG

Schneiden von Drahtseilen, stahlseilverstärkten Fördergurten und Freileitungen (Aldrey/ACSR).

SPEZIFIKATIONEN

Kabelmaterial / Nennquerschnitt und Durchmesser	Aluminium		
	Schneiden (Klasse 1)	max. Ø 16 mm	bis zu 1x50 mm ² (0,6/1 kV)
	AL/ST-Seile (ACSR)	max. Ø 14,2 mm	bis zu 120 mm ²
	Aldrey (AL3 und AAAC)	max. Ø 14,25 mm	bis zu 120 mm ²
	Stahlseilverstärkte Fördergurte	max. Ø 12 mm	bis zu ST 5000
	Drahtseile	max. Ø 16 mm	6x7 / 6x12 / 6x19
	Kupfer		
	Schneiden (Klasse 1)	max. Ø 16 mm	bis zu 1x50 mm ² (0,6/1 kV)
Kraft	24 kN		
Öffnungsweite	16 mm		
Akku-Spannung	18 V (Makita-kompatibel)		
Gewicht	2,3 kg		
Abmessungen* L x B x H	454 x 80 x 116 mm		
Kopf	offen, 180° drehbar		
Werkzeugform	Stab		

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | vitolon.com

BRANCHEN

Förderbandtechnik, Energieversorger, Netzbetreiber, Serviceunternehmen.

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung		Artikel-Nr.
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell- Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 18 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094