



KRAFT

80 kN

LEISTUNG MIT 5,0 AH AKKU

ca. 150 Zyklen

FEATURES

- Guillotine-Schneidkopf mit Bolzenverriegelung für sicheren Betrieb.
- Zuverlässiges Schneiden von Kabeln, Freileitungen und festen Materialien
- Ergonomisches Design, optimiert für Arbeiten über Kopf.

ANWENDUNG

Schneiden von Energie- und Erdkabeln, Freileitungen und Vollmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

Material / Nennquerschnitt und Durchmesser

Aluminium

Schneiden (Klasse 1, 2) max. Ø 57 mm bis zu 4x240 mm² se (0,6/1 kV)

Al/St-Seile (ACSR) max. Ø 44,5 mm bis zu 1.120 mm²

Aldrey (AL3) max. Ø 46,7 mm bis zu 1.120 mm²

Rundmaterial max. Ø 28 mm

Kupfer

Schneiden (Klasse 1, 2) max. Ø 54 mm bis zu 4x185/95 mm² sm (6/10 kV)

Rundmaterial max. Ø 35 mm

Stahl

Drahtseile max. Ø 30 mm 6 x 7 / 6 x 12 / 6 x 19

Bewehrungsstahl max. Ø 20 mm

Kraft

80 kN

Öffnungsweite

55 mm

Akku-Spannung

18 V (Makita-kompatibel)

Gewicht

8,65 kg

Abmessungen* L x B x H

537 x 80 x 388 mm

Kopf

geschlossen, 360° drehbar

Werkzeugform

Pistole

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | vitolon.com

BRANCHEN

Energieversorger, Netzbetreiber, Freileitungsbau, Elektrotechnik, Solartechnik

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung		Artikel-Nr.
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell- Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 18 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094