

Akku-mechanisches Schneidwerkzeug

RS-C7-F

Technische Daten

Öffnungsweite	65 mm
Akku-Spannung	18 V
Gewicht*	2,8 kg
Abmessungen* L x B x H	117 x 232 x 356 mm

* ohne Akku

Die MasterBase-Technologie bietet folgende Akku-Optionen, wählen Sie hier Ihr Werkzeug:

Artikel-Nr.	Artikel	Passend für Akkus von
72027100	RS-C7-F Ma	Makita 18 V
72127100	RS-C7-F-Set Ma**	Makita 18 V
72068600	RS-C7-F Bo	Bosch 18 V
72168600	RS-C7-F-Set Bo**	Bosch 18 V
72067100	RS-C7-F Hi	Hilti 22 V (B22)
72070900	RS-C7-F HiN	Hilti 22 V (Nuron)*
72069500	RS-C7-F Mi	Milwaukee 18 V

* Zeitbedarf für Kopplung des Akkus mit dem Werkzeug: 2 s



Der Kabelschneider mit Feinschliff trennt präzise und schnell fein-/feinstdrähtige Litzenleiter (Klasse 5 und 6) bis \varnothing 65 mm. Speziell bei der Verlegung hochflexibler Leiter überzeugt dieses leichte, ergonomische Werkzeug mit seiner sichelförmigen Schneidgeometrie.

Top Features Comfort Serie "RS-C7-F"

- » Ausgestattet mit der MasterBase-Technologie für die flexible Wahl der Akku-Aufnahme von Makita, Bosch oder Hilti
- » Wählbare Rücklaufautomatik für effizientes Arbeiten
- » Komfort durch frei bestimmbare Öffnungsweitereinstellung
- » Sauberes Schnittbild
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung
- » Das Comfort Serie Werkzeug hat nicht die passende Akku-Aufnahme? Mit **Retrofit** wird es passend gemacht.



Schneidbereiche

Anwendung	Schneid- \varnothing	
Cu Leiter fein-/feinstdrähtig	\varnothing 65 mm Klasse 5 und 6	
Al Leiter fein-/feinstdrähtig	\varnothing 65 mm Klasse 5 und 6	

Eine Probe-Verarbeitung ist empfehlenswert.

**Lieferumfang Sets:

72127100: RS-C7-F Ma, Makita Akku 18 V/5 Ah BL1850B (Art.-Nr. 79300115), Makita Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. 79300120), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)

72168600: RS-C7-F Bo, Bosch Akku PRO GBA 18V 5.0Ah (Art.-Nr. 79300122), Bosch Ladegerät PRO GAL 1880CV (Art.-Nr. 79300123), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)