


KRAFT

15 kN

LEISTUNG MIT 5,0 AH AKKU

ca. 50 Zyklen

FEATURES

- Exzellente Press- und Schneidergebnisse bei minimalem Kraftaufwand.
- LY-S2 Multi-Contact Einsatz standardmäßig inkludiert
- Einhandbedienung und Komfort.
- Sauberes und präzises Arbeiten.

ANWENDUNG

Verpressen von Kabeln und optional Schneiden von Al/Cu-Kabeln.

SPEZIFIKATIONEN
**Kabelmaterial /
Nennquerschnitt
und Durchmesser**
Aluminium

Pressen (LY-S2 Multi-Contact MC Typ 4) 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²

Schneiden max. Ø 7 mm

Kupfer

Pressen (LY-S2 Multi-Contact MC Typ 4) 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²

Schneiden max. Ø 7 mm

Aderendhülsen

Presseinsätze auf Anfrage

Kraft

15 kN

Presszeit

1,5 s

Akku-Spannung

18 V (Makita-kompatibel)

Gewicht

1,0 kg

Abmessungen* L x B x H

260 x 120 x 70 mm

Werkzeugform

gerade

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

BRANCHEN

Solartechnik, Elektrotechnik / eMobility-Services, Handwerksbetriebe, Störungsdienste

WECHSELEINSÄTZE: VB150-AM-G**Schneideinsatz Cu/Al**

Artikel: C-C7

Artikel-Nr.: 76001301

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung		Artikel-Nr.
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V*	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell- Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 18 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094

* Optional können weitere 18V Makita Akkus genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B.