

KOMBIMAX-C7F/C10

AKKU-KOMBI-SET BATTERY-COMBI-SET

Comfort Serie Schneider und Presse – kompatibel mit 18 V Makita Akku - für Sie zusammengestellt, um auf Ihre Kabelmontage bestens vorbereitet zu sein: Zuverlässig, schnell, auf Ihr Bedürfnis zugeschnitten.

Comfort series cutter and crimper - compatible with 18 V Makita battery - compiled for you, to be best prepared for your cable assembly: Reliable, fast, designed to meet your needs.



RS-C7-F

- Der **RS-C7-F** schneidet fein-/feinstdrähtige Litzenleiter bis Ø 65 mm Cu und Al (Klasse 5 und 6 nach DIN VDE 0295).
- The **RS-C7-F** cuts fine and very fine-stranded conductors up to Ø 65 mm Cu / Al (class 5 and 6 according to DIN VDE 0295).

PressMax-C10

- Leicht, leistungsstark, vielseitig – der **PressMax-C10** deckt alle gängigen Anwendungen von 10 - 300 mm² ab, auch H-Klemmen 50 - 70 mm².
- Lightweight, powerful, versatile - the **PressMax-C10** covers current applications from 10 - 300 mm², also H-clamps 50 - 70 mm².

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	RS-C7-F
Öffnungsweite	Opening Width	65 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Gewicht*	Weight*	2,8 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	117 x 232 x 356 mm

* ohne Akku / without battery

KombiMax-C7F/C10
Artikel-Nr. / Item No.: 75191000

Lieferumfang:

Schneidwerkzeug, Presswerkzeug, Trageriemen (Art.-Nr. 07755001) und Transportkoffer (Art.-Nr. 79500114) mit Presseinsatzbox.

Akku und Ladegerät müssen separat bestellt werden.

Scope of Delivery:

Cutting tool, crimping tool, carrying strap (Item No. 07755001) and Crimping die box (Item No. 79500114) with transportation case.

Battery and charger must be ordered separately.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	PressMax-C10
Presskraft	Crimping Force	100 kN
Pressbreite max.	Crimping Width max.	14 mm
Presseinsätze	Crimping Dies	C-Schale (C) C-shaped (C)
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Hub	Stroke	17 mm
Gewicht*	Weight*	4,1 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	334 x 82 x 300 mm

* ohne Akku / without battery

Optional:

Akku Makita, 5 Ah, BL1850B (Art.-Nr. 79300115)

Ladegerät Makita DC18RC (Art.-Nr. 79300120)

Weitere 18 V Makita Akkus können genutzt werden:

BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

Optional:


Battery Makita, 5 Ah, BL1850B (Item No. 79300115)










Battery Charger DC18RC (Item No. 79300120)

Further 18 V Makita batteries can be used:

BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

Anwendung Application	Schneid-Ø Cutting Ø	
Cu Leiter fein-/feinstdrähtig Cu Conductor fine/finest stranded	Ø 65 mm Klasse 5 und 6/ class 5 and 6	
Al Leiter fein-/feinstdrähtig Al Conductor fine/finest stranded	Ø 65 mm Klasse 5 und 6/ class 5 and 6	

Application		Crimping Range
Cu/Al nach DIN 48083 Cu/Al accord. to DIN 48083		Cu: 10 – 300 mm ² Al: 10 – 300 mm ²
Al/St-Seile ACSR		Al: 16 – 240 mm ² St: 2,5 – 40 mm ²
Vorrunden Prerounding		SE: 25 – 300 mm ² SM: 16 – 300 mm ²
Rohrverbinder (DIN-ähnlich) Tubular Cable Connector		16 – 400 mm ²
Dornverpressung Arbor Crimping		10 – 120 mm ²
Doppel-Dornverpressung Double Arbor Crimping		16 – 120 mm ²
H-Klemmen H-Clamps		50 – 70 mm ²
Doppelpress-Kabelschuhe Double Crimping Cable Lugs		50 – 120 mm ²
Trapez-Verpressung Trapezoid Crimping		10 – 240 mm ²

PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

Anwendung	Pressbereich
-----------	--------------

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel Item	Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.	
Transportkoffer Transportation Case	KOFF-K KM-C/C	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für 2 Akkus, Ladegerät Maße: 685 x 530 x 230 mm	Light-weight plastic case with a compartment for 2 batteries, battery charger Dimensions: 685 x 530 x 230 mm	79500114	
Trageriemen Carrying Strap	TR-REC	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook	07542106	
	TR-25-2	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks	07755001	
	TR-40-2	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 40 mm wide, 2 snap hooks	07755002	
Ersatzmesser Spare Blades	RC65-01F	Schneidmesser	Cutting Blade	07448005	
	RC65-02F	Gegenmesser	Counter Blade	07173003	
Lithium-Ionen-Akku Li-Ion Battery Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: 5,0 Ah Gewicht: 0,64 kg Ladegerät: DC18RC Ladezeit: 45 min (± 100 %)	Capacity: 5.0 Ah Weight: 0.64 kg Charger: DC18RC Charging Time: 45 min (± 100 %)	79300115	
Schnell-Ladegerät Quick Battery Charger	DC18RC	Spannung: 220 – 240 V Frequenz: 50 – 60 Hz Ausgangsspannung: 18 V Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 156x190x84 mm	Voltage: 220 – 240 V Frequency: 50 – 60 Hz Output Voltage: 18 V Weight: 0.9 kg Dimensions: 156x190x84 mm	79300120	
Akku-Adapter Battery Adapter	HC-ADAP-BO-18V	Holger Clasen 18 V Akku-Adapter, passend für Bosch Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery-Adapter, suitable for Bosch Battery 18 V	79300092	
	HC-ADAP-MI-18V	Holger Clasen 18 V Akku-Adapter, passend für Milwaukee Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery-Adapter suitable for Milwaukee Battery 18 V	79300093	
	HC-ADAP-DE-18V	Holger Clasen 18 V Akku-Adapter, passend für Dewalt Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery-Adapter, suitable for Dewalt Battery 18 V	79300094	