

# KOMBIMAX-C5/C6

## AKKU-KOMBI-SET BATTERY-COMBI-SET

Comfort Serie Schneider und Presse – kompatibel mit 18 V Makita Akku - für Sie zusammengestellt, um auf Ihre Kabelmontage bestens vorbereitet zu sein: Zuverlässig, schnell, auf Ihr Bedürfnis zugeschnitten.

Comfort series cutter and crimper - compatible with 18 V Makita battery - compiled for you, to be best prepared for your cable assembly: Reliable, fast, designed to meet your needs.



### RS-C5

- Der **RS-C5** schneidet Cu- und Al-Kabel bis  $\varnothing$  50 mm und Energiekabel, z.B. Cu NYY 4 x 150 mm<sup>2</sup> (1 x 630 mm<sup>2</sup>) oder Al NAYY 4 x 185 mm<sup>2</sup> (1 x 800 mm<sup>2</sup>).
- The **RS-C5** cuts Cu- and Al-cable of up to  $\varnothing$  50 mm and energy cable, e.g. Cu NYY 4 x 150 mm<sup>2</sup> (1 x 630 mm<sup>2</sup>) or Al NAYY 4 x 185 mm<sup>2</sup> (1 x 800 mm<sup>2</sup>).

### PressMax-C6

- Ergonomisch verpressen – der **PressMax-C6** deckt alle gängigen Anwendungen von 10 - 240 mm<sup>2</sup> ab.
- Ergonomic crimping – the **PressMax-C6** covers current applications from 10 - 240 mm<sup>2</sup>.

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	RS-C5
Öffnungsweite	Opening Width	50 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Gewicht*	Weight*	2,1 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	117 x 197 x 330 mm

\* ohne Akku / without battery

### KombiMax-C5/C6

Artikel-Nr. / Item No.: 75110600

#### Lieferumfang:

Schneidwerkzeug, Presswerkzeug, Trageriemen (Art.-Nr. 07755001) und Transportkoffer (Art.-Nr. 79500114) mit Presseinsatzbox.

**Akku und Ladegerät müssen separat bestellt werden.**

#### Scope of Delivery:

Cutting tool, crimping tool, carrying strap (Item No. 07755001) and Crimping die box (Item No. 79500114) with transportation case.

**Battery and charger must be ordered separately.**

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	PressMax-C6
Presskraft	Crimping Force	60 kN
Pressbreite max.	Crimping Width max.	7 mm
Presseinsätze	Crimping Dies	Federbügel (F), Zapfen (ZA) Spring (F), Pin (ZA)
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Hub	Stroke	15 mm
Gewicht*	Weight*	3,2 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	334 x 82 x 296 mm

\* ohne Akku / without battery

#### Optional:

Akku Makita, 5 Ah, BL1850B (Art.-Nr. 79300115)

Ladegerät Makita DC18RC (Art.-Nr. 79300120)

Weitere 18 V Makita Akkus können genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

#### Optional:





Battery Makita, 5 Ah, BL1850B (Item No. 79300115)

Battery Charger DC18RC (Item No. 79300120)






Further 18 V Makita batteries can be used:

BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

## SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

Anwendung Application	Schneid-Ø Cutting Ø	
Cu Seil Cu Strand	Ø 50 mm	
Al Seil Al Strand	Ø 50 mm	
Cu Energiekabel Cu Energy Cable	Ø 50 mm NYY 4 x 150 mm <sup>2</sup> , 1 x 630 mm <sup>2</sup>	
Al Energiekabel Al Energy Cable	Ø 50 mm NAYY 4 x 185 mm <sup>2</sup> , 1 x 800 mm <sup>2</sup>	

## PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

Anwendung Application		Pressbereich Crimping Range
Cu/Al nach DIN 48083 Cu/Al accord. to DIN 48083		Cu: 10 – 240 mm <sup>2</sup> Al: 10 – 240 mm <sup>2</sup>
Al/St-Seile ACSR		Al: 16 – 120 mm <sup>2</sup> St: 2,5 – 25 mm <sup>2</sup>
Vorrunden Prerounding		SE: 35 – 300 mm <sup>2</sup> SM: 10 – 240 mm <sup>2</sup>
Rohrverbinder (DIN-ähnlich) Tubular Cable Connector		10 – 300 mm <sup>2</sup>
Dornverpressung Arbor Crimping		10 – 95 mm <sup>2</sup>

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel Item	Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.	
Transportkoffer Transportation Case	KOFF-K KM-C/C	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für 2 Akkus, Ladegerät Maße: 685 x 530 x 230 mm	Light-weight plastic case with a compartment for 2 batteries, battery charger Dimensions: 685 x 530 x 230 mm	79500114	
Trageriemen Carrying Strap	TR-REC	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook	07542106	
	TR-25-2	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks	07755001	
	TR-40-2	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 40 mm wide, 2 snap hooks	07755002	
Ersatzmesser Spare Blades	RC50-16	Schneidmesser	Cutting Blade	07448116	
	RC50-18	Gegenmesser	Counter Blade	07173116	
Lithium-Ionen-Akku Li-Ion Battery Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: 5,0 Ah Gewicht: 0,64 kg Ladegerät: DC18RC Ladezeit: 45 min (± 100 %)	Capacity: 5.0 Ah Weight: 0.64 kg Charger: DC18RC Charging Time: 45 min (± 100 %)	79300115	
Schnell-Ladegerät Quick Battery Charger	DC18RC	Spannung: 220 – 240 V Frequenz: 50 – 60 Hz Ausgangsspannung: 18 V Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 156x190x84 mm	Voltage: 220 – 240 V Frequency: 50 – 60 Hz Output Voltage: 18 V Weight: 0.9 kg Dimensions: 156x190x84 mm	79300120	
Akku-Adapter Battery Adapter	HC-ADAP-BO-18V	Holger Clasen 18 V Akku-Adapter, passend für Bosch Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery-Adapter, suitable for Bosch Battery 18 V	79300092	
	HC-ADAP-MI-18V	Holger Clasen 18 V Akku-Adapter, passend für Milwaukee Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery-Adapter suitable for Milwaukee Battery 18 V	79300093	
	HC-ADAP-DE-18V	Holger Clasen 18 V Akku-Adapter, passend für Dewalt Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery-Adapter, suitable for Dewalt Battery 18 V	79300094	