

Akku-Schneidwerkzeug  
Battery-operated Cutting Tool

# RS-C7-F



Technische Daten Technical Data

Öffnungsweite	Opening Width	65 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Gewicht*	Weight*	2,8 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	117 x 232 x 356 mm
Artikel-Nr. Solo	Item No. Solo	72027100
Artikel-Nr. Set	Item No. Set	72127100

\* ohne Akku / without battery

Der Kabelschneider mit Feinschliff trennt präzise und schnell fein-/feinstdrähtige Litzenleiter (Klasse 5 und 6) bis Ø 65 mm. Speziell bei der Verlegung hochflexibler Leiter überzeugt dieses leichte, ergonomische Werkzeug mit seiner sichel-förmigen Schneidgeometrie.

- » 18 V-Li-Ionen-Akku-Technologie: Immer leistungsstark bei kurzen Ladezeiten
- » Wählbare Rücklaufautomatik für effizientes Arbeiten
- » Komfort durch frei bestimmbare Öffnungsweiten-einstellung
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung

The cable cutter with fine grinding precisely and quickly separates fine stranded conductors (class 5 and 6) to Ø 65 mm. Especially when installing highly flexible conductors, this lightweight, ergonomic tool convinces with its sickle-shaped cutting geometry.


- » 18 V Li-Ion rechargeable battery technology: Always powerful with short charging times
- » Selectable automatic return for efficient work
- » Comfort by freely definable opening width adjustment
- » LED working field illumination



Öffnungsweitereinstellung  
Opening Width Adjustment



## Schneidbereiche Cutting Ranges

Anwendung Application	Schneid-Ø Cutting Ø	
Cu Leiter fein-/feinstdrähtig Cu Conductor fine/fine stranded	Ø 65 mm Klasse 5 und 6/ class 5 and 6	
Al Leiter fein-/feinstdrähtig Al Conductor fine/fine stranded	Ø 65 mm Klasse 5 und 6/ class 5 and 6	

**Lieferumfang Set:** RS-C7-F mit Akku 18 V / 5 Ah, Ladegerät und Transportkoffer

**Scope of Delivery Set:** RS-C7-F with battery 18 V / 5 Ah, battery charger and transportation case

## Zubehör Accessories

Artikel Item	Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.	
<b>Transportkoffer</b> Transportation Case	<b>KOFF-Km RS-C5-7</b>	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus, Ladegerät	Light-weight plastic case with a compartment for two batteries, battery charger	79500129	
<b>Trageriemen</b> Carrying Strap	<b>TR-REC</b>	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook	07542106	
	<b>TR-25-2</b>	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks	07755001	
	<b>TR-40-2</b>	Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 40 mm wide, 2 snap hooks	07755002	
<b>Ersatzmesser</b> Spare Blades	<b>RC65-01F</b>	Schneidmesser	Cutting Blade	07448005	
	<b>RC65-02F</b>	Gegenmesser	Counter Blade	07173003	
<b>Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V*</b> Li-Ion Battery Makita 18 V*	<b>BL1850B</b>	Kapazität: 5,0 Ah Gewicht: 0,64 kg Ladegerät: DC18RC Ladezeit: 45 min ( $\pm$ 100 %)	Capacity: 5.0 Ah Weight: 0.64 kg Charger: DC18RC Charging Time: 45 min ( $\pm$ 100 %)	79300115	
<b>Schnell-Ladegerät</b> Quick Battery Charger	<b>DC18RC</b>	Spannung: 220 – 240 V Frequenz: 50 – 60 Hz Ausgangsspannung: 18 V Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 156x190x84 mm	Voltage: 220 – 240 V Frequency: 50 – 60 Hz Output Voltage: 18 V Weight: 0.9 kg Dimensions: 156x190x84 mm	79300120	
<b>Akku-Adapter</b> Battery Adapter	<b>HC-ADAP-BO-18V</b>	Holger Clasen 18V Akku-Adapter, passend für Bosch Akku 18V	Holger Clasen 18V Battery-Adapter, suitable for Bosch Battery 18V	79300092	
	<b>HC-ADAP-MI-18V</b>	Holger Clasen 18V Akku-Adapter, passend für Milwaukee Akku 18V	Holger Clasen 18V Battery-Adapter suitable for Milwaukee Battery 18V	79300093	
	<b>HC-ADAP-DE-18V</b>	Holger Clasen 18V Akku-Adapter, passend für Dewalt Akku 18V	Holger Clasen 18V Battery-Adapter, suitable for Dewalt Battery 18V	79300094	

\* Optional können weitere 18V Makita Akkus genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B.

\* Optionally, other 18V Makita batteries can be used: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B